

Growatt Smart EV Charger

THOR 07AS-S, THOR 07AS-P (jedna fáze)

- Kompatibilní se všemi značkovými EV
- Integrace do stávajícího a nově instalovaného FV systému
- Nabíjejte EV pomocí 100% obnovitelné energie z přebytků solární energie
- APP chytré ovládání a chytré plánování
- Provedení IP65 pro vnitřní i venkovní použití



Growatt
powering tomorrow

www.ginverter.com

P O W E R
- I N G
T O M O -
R R O W

Produktový list	THOR 07AS-P	THOR 07AS-S
Vstup a výstup		
Vstupní napětí	230V AC	
Vstupní frekvence	50Hz	
Výstupní napětí	230V AC	
Max. výstupní výkon	7.3KW	
Max. výstupní proud	32A	
Typ nabíjecího rozhraní	IEC 62196-2, Type 2	
Připojení	Zástrčka	Zásuvka
Délka kabelu	5m	/
Ochrana		
Ochrana proti předpětí	Ano	
Ochrana proti podpětí	Ano	
Ochrana proti přetížení	Ano	
Ochrana proti zkratu	Ano	
Ochrana proti zemnímu svodu	Ano	
Ochrana proti přehřátí	Ano	
Ochrana před bleskem	Ano	
Funkce a doplňky		
Ethernet/WiFi/4G	Ano/ano/volitelné	
LCD	Volitelné	
RCD	Type A + 6mA DC ochrana proti poruchovému proudu (ekvivalent typu B)	
Aktivace nabíjení	APP/RFID	
Kontrolka LED	Ano	
Tlačítko nouzového zastavení	Ano	
Více pracovních režimů	Rychlé/ FV propojení/ mimo špičku/ Vyvažování zatížení sítě	
Obecné		
Stupeň krytí	IP65	
Teplota prostředí	-20°C ~ +65°C	
Relativní vlhkost	5-95% nekondenzující	
Maximální nadmořská výška	<2000m	
Chlazení	Přirozené chlazení	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	< 8W	
Rozměr Š/V/H)	240/380/164mm	
Hmotnost	9.5kg	7kg
Držák pro montáž na stěnu/ montážní stojan	Ano/volitelné	
CE		

WWW.FOTOMONT.CZ

➤ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY
➤ TEPELNÁ ČERPADLA
➤ VYŘÍZENÍ DOTACE

ROMAN IGNÁC
Wolkerova 629/17
747 05 Opava

IČO: 730 28 100
DIČ: CZ7205155452

Tel: +420 606 101 758
Tel: +420 724 619 160
E-mail: fotomont@fotomont.cz